

Firma:
Arbeitsplatz:
Tätigkeit:

Betriebsanweisung Personen-Notsignal-Anlagen

Datum:
Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Personen-Notsignal-Anlagen (PNA) bei gefährlichen Alleinarbeiten.

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Möglichkeit der Funkunterbrechung in nicht funkversorgten Bereichen (Funklöcher)
- Ausfall der Stromversorgung am Personen-Notsignal-Gerät [PNG] (Akku leer)
- Möglichkeit der Fehlanwendung des PNG
- Explosionsgefahr beim Betreten von Ex-Zonen mit ungeeigneten PNG

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Das PNG darf nur von unterwiesenen Personen benutzt werden.
- Vor jedem Einsatz ist ein Funktionstest durchzuführen.
- Bekanntermaßen nicht funkversorgte Bereiche (Funklöcher) dürfen nur nach vorheriger **telefonischer** Rücksprache mit der Empfangszentrale (Tel.:) betreten werden.
- Nach Schichtende ist das Gerät in die Ladestation einzustellen.
- Pro Schicht ist jedem Mitarbeiter ein PNG zugeteilt, die anderen befinden sich in der Ladestation. Sie werden nur genutzt, wenn in der aktuellen Schicht ein Gerät defekt ist.
- Die gesamte Anlage einschließlich Einleitung der Hilfs- oder Rettungsmaßnahmen wird bei Inbetriebnahme und mindestens jährlich durch die Einsatzleitung geprüft (Alarmübung).
- Träger der PNG und Bediener der Empfangszentrale werden mindestens jährlich unterwiesen.
- In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen nur dafür vorgesehene PNG mit entsprechender -Kennzeichnung verwendet werden.

4. Verhalten bei Störungen und im Notfall

- Bei technischem Alarm ist mit der Empfangszentrale Rücksprache zu halten Tel.:
- Wenn die Störungen nicht unmittelbar behoben werden können, ist nach Rücksprache mit der Empfangszentrale ein anderes PNG (aus der Ladestation) einzusetzen.
- PNGs dürfen nach Personen-Alarm nur in Absprache mit der Empfangszentrale in Betriebsstellung zurückgesetzt werden
- Bei Ausfall der PNA bzw. Technischem Alarm sind die gefährlichen Alleinarbeiten bis zur Beseitigung der Störung unverzüglich auf andere Art und Weise zu überwachen oder einzustellen.

5. Erste Hilfe

Notruf: 112



- Ruhe bewahren
- Lokalisierung des Trägers des PNG (Wo?)
- Sofern möglich, nimmt die Empfangszentrale Kontakt (Sprechverbindung) zur verunfallten Person auf (Rückfragen)
- Ersthelfer und ggf. Rettungskräfte informieren

Ersthelfer:
Name Raum Tel.

Unfallarzt: **NOTRUF: 112**

6. Instandhaltung, Entsorgung

- Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden (z. B. Hersteller, Lieferant)

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden.